

VIGILHOME

Centrale Allarme Via Radio



Specifiche	
Protezione	10 zone via radio parzializzabili 4 zone via filo parzializzabili Antisabotaggio centrale, test linea telefonica Password tastiera 4 cifre
Funzioni	Attivazione Totale, attivazione parziale, attivazione totale ritardata attraverso tastiera centrale o telecomando Identificazione univoca di ciascun allarme attraverso un messaggio fonico personalizzato
Tempo Allarme	3 minuti
Tempo di Uscita	0-10-20 secondi programmabile
Guida Programmazione	Display 7 segmenti
Combinatore Telefonico	Interfaccia analogica PSTN 4 numeri telefonici Programmabili Telecontrollo della centrale (protetto da password) con funzioni di ascolto ambientale attivazione, disattivazione e parzializzazione
Codifica Radio	256 combinazioni
Frequenza di Lavoro	433.92 conforme direttiva R&TTE
Portata Radio	100 m in spazio aperto
Ingressi Filari	1 ingresso impulsivo per chiave elettronica (attivazione disattivazione totale) 4 ingressi n.a. oppure n.c. per collegamento sensori a filo. 1 uscita alimentazione per accessori esterni. 1 ingresso e uscita telefonica (plug telefonico RJ11)
Uscite Filari	1 contatto puro in scambio associato alla segnalazione di allarme. 1 uscita per segnalazione di stato (+12 armato, GND disarmato)
Sirena Interna	90 db
Alimentazione	230 Vca più batteria tampone ricaricabile 12V-400mAh che assicura circa 4 ore di autonomia in caso di assenza dell'alimentazione di rete
Dimensioni	240 x 130 x 50 mm
Peso	600 gr

Design and Specifications are subject to change without notice